



ПРОЕКТ
КРИСТАЛЛ
границы звука

Спецификация для сборки усилителя «Кристалл»

№	Позиционное обозначение	Тип	Номинал
Резисторы			
1	R1	MF-2 (MFR-2)	47 кОм
2	R2	MF-2 (MFR-2)	47 кОм
3	R3	MF-2 (MFR-2)	47 кОм
4	R4	CR 1/4W	10 кОм
5	R5	MF-2 (MFR-2)	2 кОм
6	R6	MF-2 (MFR-2)	6.8 Ом
7	R7	CR 1/4W	10 кОм
8	R8	MF-0,5 (MFR-0,6)	1 Ом
9	R9	чип 1206	8,2К
10	R10	чип 1206	8,2К
Конденсаторы			
11	C1	имп. аналог K50-35 (Jamicon)	470 мкФ 50 В
12	C2	CL21 (K73-17) (L20)	1 мкФ 400 В
13	C3	CL21 (K73-17) (L20)	0.1 мкФ 100 В
14	C4	CL21 (K73-17) (L20)	1 мкФ 400 В
15	C5	имп. аналог K50-35 (Jamicon)	3300 мкФ 50 В
16	C6	имп. аналог K50-35 (Jamicon)	3300 мкФ 50 В
17	C8	имп. аналог K50-35 (Jamicon)	3300 мкФ 50 В
18	C9	имп. аналог K50-35 (Jamicon)	3300 мкФ 50 В
Диоды, светодиоды, стабилитроны			
19	HL1	светодиод 3мм, красный	
20	HL2	светодиод 3мм, красный	
21	SV1	BZX55C22	
22	SV2	BZX55C18	
Микросхемы			
23	DA1	TDA7294	
Разное			
24	XT1	Тройной клеммник	
25	XT2	Двойной клеммник	
26	XT3	Двойной клеммник	

С уважением, Аудиолаборатория «Философия Звука»

www.phsound.ru e-mail: phsound@mail.ru